

Technisches Datenblatt

## IR Funk Dimmer 2000

PRODUKT-NR.: 229964

Der Funkdimmer ermöglicht das Dimmen mittels Funkfernbedienung in 4 Stufen. Bidirektionale Betriebsweise, d.h. Empfangen und Bestätigen von Signalen der Fernbedienung. Einfache Integration in die Verkabelung mittels Hirschmann-Kupplung und -Stecker.

Die wichtigsten Merkmale

Der Leistungsregler verfügt über Hirschmann-Stecker und -Kupplung

Leistungsregler mit Wellenimpulspaketsteuerung



## Technisches Datenblatt



Typ	IR Funk Dimmer 2000
Bestell-Nr.	229964
Nennspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP54
Breite	105 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	30 mm

### Technische Daten

Schaltleistung	10 A
Nennspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz
Breite	105 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	30 mm

Technisches Datenblatt

## AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.