

Technisches Datenblatt

Hoz 5 Basis

OFFENE KLEINSPEICHER HUZ 5 BASIS UND
HOZ 5 BASIS

PRODUKT-NR.: 221117

Der offene Kleinspeicher Hoz 5 Basis hat ein Speichervolumen von 5 Litern und ermöglicht die stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C. Der Bereitschaftsstromverbrauch liegt bei 0,24 kWh pro Tag. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer kann durch Ziehen des Netzsteckers zurückgesetzt werden. Des Weiteren besteht der Kleinspeicher aus einem korrosionsfesten Innenbehälter aus Polypropylen mit recycelbarer Wärmedämmung und Kupfer-Heizflansch. Die Montage des Hoz 5 Basis erfolgt Übertisch.



Die wichtigsten Merkmale

Druckloser (offener) Kleinspeicher für Übertischmontage

Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C

5 Liter Speichervolumen

Installation und Verwendung nur mit einer Niederdruckarmatur

Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,24 kWh / 24 h

Durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer
Sicherheitstemperaturbegrenzer

Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker, ca. 0,6 m

Technisches Datenblatt



Typ	Hoz 5 Basis	Huz 5 Basis A	Huz 5 Basis
Bestell-Nr.	221117	229287	222162

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW	2 kW	2 kW
Nennspannung	230 V		230 V
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,24 kWh	0,24 kWh	0,24 kWh
Temperatureinstellbereich	35-85 °C	35-85 °C	35-85 °C
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Gewicht mit Wasserfüllung	8,1 kg	8,1 kg	8,1 kg
Höhe	415 mm	415 mm	415 mm
Breite	252 mm	252 mm	252 mm
Tiefe	233 mm	233 mm	233 mm
Energieeffizienzklasse	A	A	A

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.